



Inicio > BOOST > Arrancadores > ST6200

ST6200



Arrancador de 12/24 V (6200/3100 PA)

CE, RoHS

- + Diseñado para las intervenciones y las reparaciones profesionales
- + Batería AGM, de plomo puro, con muy buenas prestaciones
- + Para el arranque de camiones, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requieren una potencia de arranque muy elevada en caso de fallo de la batería
- + Voltímetro digital que indica el nivel de carga del arrancador
- + Protección contra los picos de tensión
- + Pinzas grandes aisladas, de latón, duraderas y resistentes
- + Carcasa de ABS, ligera y resistente a los golpes
- + Interruptor 12 V / 24 V / OFF
- + Fusible de seguridad integrado
- + Alarma de polaridad inversa
- + 1 cargador automático autorregulador (220 V) suministrado



ST6200

Dimensión (mm) : 310 x 210 x 440

Voltaje CC (V) : 12 / 24

Amperaje de arranque CA (A) : 2400 / 1200

Amperaje de punta PA (A) : 6200 / 3100

Longitud cables de arranque (cm) : 145

Sección del cable (mm²) : 50

Longitud de pinza (mm) : 200

Número de baterías : 2

Capacidad de la batería (Ah) : 2x 25 Ah

Fusible en abrazadera positiva (A) : 500



Peso (kg) : 23.5