



Inicio > BOOST > Arrancadores > ST6400


## ST6400



### Arrancador de 12/24 V (6400/3200 PA)

CE, RoHS

- + Batería AGM, de plomo puro, con muy buenas prestaciones
- + Diseñado para las intervenciones y las reparaciones profesionales
- + Para el arranque de camiones, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requieren una potencia de arranque muy elevada en caso de fallo de la batería
- + Voltímetro digital que indica el nivel de carga del arrancador
- + Protección contra los picos de tensión
- + Pinzas grandes aisladas, de latón, duraderas y resistentes
- + Carcasa de ABS, ligera y resistente a los golpes
- + Alarma de polaridad inversa
- + Fusible de seguridad integrado
- + Interruptor 12 V / 24 V / OFF
- + 1 cargador automático autorregulador suministrado



#### ST6400

Dimensiones L x P x H (mm) : 360 x 160 x 420

Voltaje CC (V) : 12 / 24

Amperaje de arranque CA (A) : 2540 / 1270

Amperaje de punta PA (A) : 6400 / 3200

Longitud cables de arranque (cm) : 182

Sección del cable (mm<sup>2</sup>) : 50

Longitud de pinza (mm) : 150

Número de baterías : 2

Capacidad de la batería (Ah) : 2x 33 Ah

Fusible en abrazadera positiva (A) : 500

Peso (kg) : 39

