



Home > BOOST > Booster di avviamento > ST3100

## ST3100



### Booster di avviamento 12 V (3100 PA)

CE, RoHS

- + Progettato per l'uso e riparazioni professionali
- + Batteria AGM al piombo puro, eccellenti prestazioni
- + LED a colori indicando livelli di carica
- + Protezione dai picchi di tensione
- + Fusibile di sicurezza integrato
- + Pinze isolate in ottone, curve, durabili e resistenti
- + Involucro in ABS, leggero e resistente agli urti
- + 1 caricatore automatico autoregolatore (220V) fornito



#### ST3100

Dimensioni (mm) : 260 x 120 x 330

Tensione cc (V) : 12

Amperaggio di avviamento CA (A) : 1200

Amperaggio di picco PA (A) : 3100

Lunghezza dei cavi di avviamento (cm) : 40

Sezione cavo (mm<sup>2</sup>) : 25

Lunghezza pinze (mm) : 175

Numero di batterie : 1

Capacità della batteria (Ah) : 25

Fusibile sul morsetto positivo (A) : 500

Peso (kg) : 10.93

#### ST3100L

Dimensioni (mm) : 260 x 120 x 330

Tensione cc (V) : 12



Amperaggio di avviamento CA (A) : 1200

Amperaggio di picco PA (A) : 3100

Lunghezza dei cavi di avviamento (cm) : 114

Sezione cavo (mm<sup>2</sup>) : 25

Lunghezza pinze (mm) : 175

Numero di batterie : 1

Capacità della batteria (Ah) : 25

Fusibile sul morsetto positivo (A) : 500

Peso (kg) : 11.26